

# AKMEL®

agregaty prądowórcze

Agregat prądowórczy

## FV 13540 TRE



TRÓJFAZOWY



### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
Prąd znamionowy 3~	16,4 A
Moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
Prąd znamionowy 1~	26,1 A
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Współczynnik mocy	(cos φ 0,8)
Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %)	10 h

### SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	Vanguard 18HP
Pojemność	570 cm <sup>3</sup>
Rodzaj rozruchu	elektryczny
Rodzaj paliwa	PB 95
Rodzaj oleju	15W 30
Rodzaj chłodzenia	powietrze
Cylindry	2
Miska oleju	1,7 l
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa, przy 75% obciążenia	4,5 l/h

### WYMIARY

Waga	143 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

### PRĄDNICA

Regulacja napięcia	AVR
Rodzaj	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	H
Stabilizacja napięcia	± 2 %



50 HZ



400 V

### WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Cyfrowy AVR | Gniazdo 400 V 32 A | Gniazdo 230 V 32 A | Gniazdo 230 V 16 A | Zabezpieczenie przeciążeniowe  
Czujnik ciśnienia oleju | Tłumik z przyłączem węża do spalin | Akumulator | Licznik czasu pracy

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wąż do spalin | Zestaw transportowy | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51