

# AKMEL®

agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy

## FV 20540 TRE



TRÓJFAZOWY



### AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	19,5 kVA / 17,5 kVA
Prąd znamionowy 3~	25,4 A
Moc 1~ maks. / znam.	8,0 kW / 7,2 kW
Prąd znamionowy 1~	31,3 A
Moc akustyczna Lwa	100 dB(A)
Współczynnik mocy	(cos φ 0,8)
Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %)	6,9 h

### SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	Vanguard 31HP
Pojemność	896 cm <sup>3</sup>
Rodzaj rozruchu	elektryczny
Rodzaj paliwa	PB 95
Rodzaj oleju	15W 30
Rodzaj chłodzenia	powietrze
Cylindry	2
Miska oleju	2,3 l
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa, przy 75% obciążenia	6,5 l/h

### WYMIARY

Waga	184 kg
Długość	900 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	890 mm

### PRĄDNICA

Regulacja napięcia	AVR
Rodzaj	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	H
Stabilizacja napięcia	± 2 %

Uwaga: Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia: temperatura otoczenia 20°C na poziomie morza, wilgotności względnej 60%. Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5C ponad 20°C.

### WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Cyfrowy AVR | Gniazdo 400 V 32 A | Gniazdo 230 V 32 A | Gniazdo 230 V 16 A | Zabezpieczenie przeciążeniowe  
Czujnik ciśnienia oleju | Tłumik z przyłączem węża do spalin | Akumulator | Licznik czasu pracy

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wąż do spalin | Zestaw transportowy | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)



50 HZ



400 V

BUDOWNICTWO



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51