

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY


FD 730 S-F

| AGREGAT PRĄDOWÓRCZY | |
|-----------------------|-------------------------|
| Moc maksymalna E.S.P. | 767 kVA / 614 kW |
| Moc znamionowa P.R.P. | 697 kVA/ 558 kW |
| Prąd znamionowy | 1006 A |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |

Moc maksymalna E.S.P.: - określa maksymalną moc awaryjną, jaką może osiągnąć agregat w przypadku awarii zasilania podstawowego. Przeciążenie jest niedopuszczalne. Agregat powinien być dobrany tak, by średnie obciążenie nie przekraczało 70% L.T.P. Dopuszczalny sumaryczny czas pracy.

P.R.P. (Prime Power) ISO 8528: (moc podstawowa) – max dostępna moc podczas jednego zmiennego cyklu, która może być odbierana między zalecanymi przerwami konserwacyjnymi przez nieograniczoną liczbę godzin; dopuszczane jest przeciążenie o 10% maksymalnie przez 1h na każde 12h pracy; w ciągu 24h nie powinno się odbierać więcej niż 80% P.R.P. 10% przeciążenia tylko podczas regulacji

Powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 27°C oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m.

| SILNIK |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent | Scania |
| Typ | DC16 078A 02-43 |
| Moc | 596 kW |
| Ilość i układ cylindrów | 8 widlasty |
| Regulator obrotów ** | elektroniczna |
| Pojemność skokowa | 16,40 l |
| Paliwo | diesel |
| Instalacja | 24 V |
| Emisja * | fuel optimized |
| Obroty silnika | 1500 obr/min |

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- silnik
- prądnica
- akumulatory
- instalacja elektryczna zespołu
- zbiornik paliwa z instalacją
- wibroizolatory
- kompensator wydechu
- tłumik
- płyny eksploatacyjne (bez paliwa)
- szafa potrzeb własnych i odbioru mocy
- zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy)
- mikroprocesorowy układ sterowania
- wskaźniki parametrów elektrycznych i mechanicznych
- sygnał akustyczny awarii

| PRĄDNICA | Leroy Sommer |
|-----------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Współczynnik mocy | 0,8 |
| Rodzaj | Bezsztotkowa Synchroniczna |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Moc znamionowa | 730 kVA |
| Klasa izolacji | H |
| Reaktancja Xd % | 15,90 % |
| Typ AVR | Cyfrowy |
| Stabilizacja napięcia | +/- 0,25 % |

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- zewnętrzny zbiornik paliwa
- synchronizacja
- układ wentylacji
- układ odprowadzenia spalin
- zabezpieczenie różnicowo prądowe
- wykonanie agregatu w innej wersji napięciowej
- wykonanie zewnętrznej szafy SZR (IP54)
- łapacz iskier
- monitoring (GSM, LAN)
- płyta fundamentowa
- obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

*ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 97/68/WE DOTYCZĄCĄ OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH Z SILNIKÓW SPALINOWYCH, MONTOWANYCH W MASZYNACH SAMOJEZDNYCH, NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DRÓGACH. ** ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 8528-5:2013

STEROWNIK STANDARD

- Typ sterownika: AMF 25
- Intuicyjny interfejs graficzny
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start agregatu
- Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
- Licznik energii czynnej i biernej generatora
- Licznik czasu pracy
- Pomiar napięcia akumulatora
- Pomiar poziomu paliwa
- Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie)
- Obsługa silników z protokołem CAN wg J1939
- Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (wymagany moduł IL-NT RS232-485)
- Obsługa zdalna GPRS (wymagany moduł IL-NT GPRS)
- Obsługa zdalna przez Internet (wymagany moduł UB-Lite)
- Darmowy system IntelliMonitor do podglądu parametrów agregatów
- Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów
- Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite)



EKSPLOATACJA

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rodzaj oleju | Titan Cargo 15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 48 l |
| Zużycie oleju na 1 kW | --- % |
| Rodzaj płynu chłodzącego | Fuchs Maintain Fricofin LL-50 |
| Ilość płynu chłodzącego | 68 l |
| Okres pomiędzy wymianami płynu | 1000 h / 2 lata |
| Zgodność paliwa z normą | EN 590 |
| Pojemność akumulatora rozruchowego | 2x180Ah |
| Wymiana filtrów paliwa | 500 h / 1 rok |
| Wymiana oleju i filtrów oleju | Po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok |
| Wymiary płyty fundamentowej (zbrojonej) | dł. / szer. 3755 / 2186mm |
| Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% | 141,20 l/h |
| Zużycie paliwa przy obciążeniu 75% | 111,30 l/h |
| Zużycie paliwa przy obciążeniu 50% | 76,10 l/h |

WYTYCZNE INSTALACYJNE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sposób odbioru mocy, zaciski śrubowe | Szynowe przyłącze |
| Przewody odbioru mocy, giętka linka | elastyczny 3x5x185 mm² (<30mb) |
| W przypadku instalacji z układem SZR AKMEL, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego | --- mm² (<30mb) |
| Przewody potrzeb własnych, giętka linka | elastyczny 3x2,5 mm² (<30mb) |
| Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana | 159 mm |

Przewody powyżej 30mb do uzgodnienia z działem technicznym

PARAMETRY AGREGATU W WERSJI OTWARTEJ



| | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 3355 x 1786 x 2290 mm |
| Masa | ~3910 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 999 l |
| Moc akustyczna Lwa [dBA] | 127,3 ± 2 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dBA] | ~98,1 ± 2 |

GWARANCJA:

Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe : 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych,

Agregaty do pracy ciągłej 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie. Zdjęcia przykładowe

Wersja: 10.2019